

# COIN JASMIN

## DTL 2000 ET JASMIN

Jackie GODEMIR

L'adressage du MODEM DU 2000 et du Jasmin simultanément, pose un problème, les implantations mémoire étant les mêmes.

M. Jackie GODEMIR, avec l'aimable autorisation de la société TRAN, nous décrit les modifications à apporter à la carte interface du MODEM.

### PARTIE MÉCANIQUE

- Il suffit d'inverser A4 pour placer le MODEM en 3Ex au lieu de 3Fx.
- Il reste un inverseur disponible

sur le 74LS14.

### Opération

- Coupez la piste allant à la broche 2 du 74LS1 1, - reliez la broche 2 du 74LS1 1 à la broche 12 du 74LS14, - reliez la piste coupée à la broche 13 du 74LS14. C'est tout !!!

### PARTIE LOGICIEL

- Transférez le Basic puis le langage machine avec !"TKD" - modifiez les adresses # 3Fx (3F8, 3F9, 3FC, 3FD) du Basic en

# 3Ex, - tapez la ligne suivante 20 !  
LOAD "DTL(23).BIN" - sauvez le Basic modifié, - charger le langage machine, - tapez et exécutez le programme suivant :

```
10 FOR 1=#A000 TO #A592 20 IF DEEK(I) #3FC THEN DOKEI, # 3EC  
30 IF DEEK(I) # 3FD THEN DOKEI, # 3ED  
40 NEXT
```

40 NEXT

- faire : !SAVE"DTL(23).BIN, # A000, # A592.

